



Earphone Guide

Kennet

充電タイプ

Kennet

イヤホンガイド®

特定小電力ラジオマイク KR-400-T/R



受信機
KR-400-R

送信機
KR-400-T



すべてのお客様が 耳で楽しめるために。

小型軽量の47g

手のひらにおさまる業界最小級サイズ
携帯性に優れ持ち運びに便利です。

誰でも使えるカンタン操作

操作性・携帯性を重視したシンプル設計。
総務省の技術基準適合証明を受けておりますので、
免許や資格は不要です。

「こんな機器あったらいいな」をカタチにしました。

利用シーン

ツアーガイド

教会や美術館などの静かな場所でも、雰囲気を壊すことなくガイドできます。受信機は何台でも使用できるので、多くの方に同時に均一に説明することができます。

工場・ショールーム

騒音の大きな工場の見学でも、周囲の余計な音を拾うことなく案内することができます。

各種イベントや展示会

送受信エリアが最大100メートル^{*1}と広範囲をカバーできるので、屋内外の大型のイベントや展示会に最適です。

会議・通訳

同一エリア・多チャンネル設計^{*2}なので、会議や通訳を伴う視察などで活躍します。

同一エリア内で 最大8チャンネルまで対応

同一エリア内で最大8チャンネル^{*2}までの対応が可能です。つまり、通訳の音声を送信する簡易同時通訳として8か国語まで使用できます。

電波の到達距離が 最大100 m

長距離の送受信が可能なので、迷子になる心配がありません。^{*1}

チャンネルサーチ機能

電波干渉が少ないチャンネルをサーチできるので、混信した際便利です。

^{*1} 1周囲の環境により、送受信範囲は変わります

^{*2} 2周囲の環境により使用できるチャンネル数は異なります

製品仕様

■ KR-400-R（受信機）

KR-400-T・KR-400-R ^{*2 *3}	
規格	ワイヤレスデジタルガイドシステム
送受信周波数	806～810MHz
アンテナ	内蔵アンテナ(KR-400-R) ロッドアンテナ(KR-400-T)
通信方式	単行方式
電波形式	GFSK
空中線電力	10mw以下
電源	リチウムポリマー電池(DC 3.7V/1300mAh)
入力端子	マイクロホン 3.5mmミニDIN(2極・3極)
出力端子	イヤホン 3.5mmミニDIN(3極)
使用温度範囲	5℃～50℃
電池持続時間 ^{*1}	受信機(KR-400-R)最大20時間 送信機(KR-400-T)最大15時間
外形寸法	約40mm(W)×83mm(H)×12(D) (KR-400-Tはアンテナ含まず)
重量	受信機(KR-400-R) 約46g 送信機(KR-400-T) 約47g
メーカー希望小売価格	オープン価格



^{*1} 1：電池持続時間は、気温20度における連続使用時間です。周囲の温度、使用する音量などにより使用できる時間は異なります。特に寒冷地では使用時間が短くなります。

^{*2} 2：本機の仕様および外観は、改良の為予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



安全に関するご注意

正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「安全上の注意」「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

製造販売元



株式会社 ケンネット 通信機器事業部

〒104-0045 東京都中央区築地6丁目17番4号

TEL 03-3524-2201 FAX 03-3524-2202

<https://www.earphone-guide.jp/>

^{*} イヤホンガイド、Earphone Guidelは、株式会社ケンネットの登録商標です。